

Produktdatablad

NOT 220 AP *



Røningsvei-nødtast for utkobling av nettspenning i et nødstilfelle eller ved vedlikeholdsarbeider, utenpåliggende montasje

BRUKSOMRÅDER

- Utkobling av nettspenningen i nødsituasjoner og ved vedlikehold
- Indirekte frikobling av GEZE røningsvei-dørsentraler
- Åpning av automatiske dører i nødstilfelle
- Utenpåliggende montasje for enkel montering uten krevende montering
- Utendørsområde gjennom høy IP-beskyttelsesgrad

**PRODUKTEGENSKAPER**

- LED-belysning for bedre synlighet også i mørket
- Gjenbrukbart deksel som verner mot smuss og støv
- Kontaktsystemet består av en åpner og en lukker
- En andre åpnerkontakt kan bestilles som tilbehør
- Robust plasthus beskytter nødtasten pålitelig mot mekaniske påvirkninger

TEKNISKE DATA

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Salgsnavn | NOT 220 AP * |
| Mål | 94 x 94 x 122 mm |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |
| Strømforbruk | 17 mA |
| Monteringstype | Utenpåliggende montasje |
| Driftstemperatur | -10 - 50 °C |

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

| Betegnelse | Beskrivelse | Ident-nr. | Farge | Mål | Driftsspenning |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|----------------|
| Nødbryter NOT 220 AP, IP65 * | i plasthus IP65 / 94 x 94 x 122 mm / med skilt for rømningsvei-pil nedover / Driftsspenning: 24 V DC / Kontaktbelastningsevne: 3A, 250 V / 1 åpner | 076777 | grå | 94 x 94 x 122 mm | 24 V DC |

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.