

Produktdatablad

NOT 320 AP *



Røningsvei-nødtast for utkobling av nettspenning i et nødstilfelle eller ved vedlikeholdsarbeider, utenpåliggende montasje

BRUKSOMRÅDER

- Utkobling av nettspenningen i nødsituasjoner og ved vedlikehold
- Indirekte frikobling av GEZE røningsvei-dørsentraler
- Åpning av automatiske dører i nødstilfelle

**PRODUKTEGENSKAPER**

- LED-belysning for bedre synlighet også i mørket
- Gjenbrukbart deksel som verner mot smuss og støv
- Kontaktsystemet består av en åpner og en lukker
- Plasthus gir mulighet til utenpåliggende montasje
- Arealmessig betjenbar slaghette flate for rask og sikker betjening av den belyste nødtasten i panikksituasjoner

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	NOT 320 AP *
Forsyningsspenning	24 V DC
Strømforbruk	30 mA
Monteringstype	Utenpåliggende montasje
Driftstemperatur	-10 - 50 °C

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Driftsspenning	Moneringstyp e
Nødbryter NOT 320 AP, Jung AS 500 *	med utenpåliggende kappe Jung AS 500 og enkel ramme / Slagdeksel i transparent plast / Dim. slagdeksel 55 x 55 mm / Driftsspenning: 24 V DC / Strømforbruk: 30 mA / 1 åpner / 1 lukker / Kontaktbelastningsevne: 1A, 30 V	137967	alpinhvit	24 V DC	Utenpåliggende montasje

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.