

Produktdatablad

E 3000



Spindelmotor for ekstra tunge takvinduer

BRUKSOMRÅDER

- Ekstra tunge vinduer i tak
- Naturlig ventilasjon, røyk- og varmeavtrekksanlegg (RWA), naturlig virkende røyk- og varmeavtrekksenehter (NRWG)
- Bruk i avtrekksluftsystem
- Montering på tre-, plast eller metallvinduer
- Karmmontering

PRODUKTEGENSKAPER

- Ekstra høy trekk- og trykkraft
- Robust og korrosjonsbestandig utføring med innebygget endeposisjonsdemping
- Aluminiumshus for høye krav til design
- Omfattende konsoller gir mulighet for forskjellige typer montering på primære- og sekundære lukkekanter
- Synkronisering av maks. fire drivenheter uten ekstern styring
- Godkjent iht. EN 12101-2 (NRWG)

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	E 3000
Åpningshastighet røyk- og varmeavtrekk (RWA)	7,8 mm/s
Åpningshastighet ventilasjon	7.8 mm/s
Trykkekraft (maks.)	3000 N
Stengekraft (maks.)	25000 N
Trekkraft	3000 N
Spenning i drift	24 V ± 25 %
Driftsspenning	24 V DC
Strømforbruk	5 A
Strømforbruk	91 W
Gjentagende rippel	20 %
Bruksintervall	30 %
Tilkoblingskabel lengde	3 m
Spesiallengde kabel	5 m, 10 m
Minste trådtverrsnitt	1 mm ²
Antall ledere	3 ledere
Driftstemperatur	-5 - 75 °C
Beskyttelsesklasse	IP54
Verneklasse	III
Synkronfunksjon	Ja
Type tillegglåsing	Motorlås
Type slagbegrensning	Fabrikkinnstilling
Utkobling i endeposisjon åpen	elektronisk
Utkobling i endeposisjon lukket	elektronisk
Overbelastningsutkobling	Ja
Full åpning på 60 sek.	ja, inntil 300 mm slaglengde
NRWG godkjent	Ja
NRWG-tilleggsinformasjon	ja, inntil 300 mm slaglengde
Antall synkroniserte drivenheter	4
KNX-kompatibel	Nei

Takvindu UTOVERSLÅENDE

Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Slag	Driftsspenn ing
E 3000		162391	EV1	1000 mm	24 V DC
E 3000		162389	EV1	500 mm	24 V DC
E 3000		162390	EV1	750 mm	24 V DC
E 3000 spesialutføring	Konfigurerbart: Slaglengde, kabellengde, farge	162392	iht. RAL		24 V DC
GEZE E 3000 Syncro *	Består av to frekvensomformere med integrert synkronstyring	162395	EV1	1000 mm	24 V
GEZE E 3000 Syncro *	Består av to frekvensomformere med integrert synkronstyring	162393	EV1	500 mm	24 V
GEZE E 3000 Syncro *	Består av to frekvensomformere med integrert synkronstyring	162394	EV1	750 mm	24 V
GEZE E 3000 Syncro spesialutførelse *	Konfigurerbart: Slaglengde, kabellengde, farge, Syncro 2-4	162396	iht. RAL		24 V

TILBEHØR

TAKVINDUKONSOLL E 3000 *

For montering av spindelmotorer E 1500 S og E 3000



Betegnelse	Ident-nr.	Farge
Takvindikonsoll E 3000	121292	iht. RAL
Takvindikonsoll E 3000	121291	hvit RAL 9016
Takvindikonsoll E 3000	121280	Sølvfarget

KONSOLLBRAKETT E 3000 NSK AP *


For montering av spindelmotorer E 1500 S og E 3000 på takvindu



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Konsollbrakett E 3000 NSK AP *	egnet for sekundærlukkekanthetmontering på takvinduer	140714	Sølvfarget

SAKSEBRAKETT E 3000 NSK HE *

For montering av spindelmotorer E 1500 S og E 3000 på takvindu



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Saksebrakett E 3000 NSK HE *	egnet for sekundærlukkekanthetmontering på takvinduer (Heroal 85 D)	136206	EV1

KLEMMERING E 3000

For montering av spindelmotorer E 1500 S og E 3000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Klemmering E 3000	for montering av E 1500 S og E 3000	121275	hvit RAL 9016
Klemmering E 3000	for montering av E 1500 S og E 3000	121276	iht. RAL
Klemmering E 3000	for montering av E 1500 S og E 3000	121274	Sølvfarget

SAKSEBRAKETT E 1500/E 3000 NSK AP *

For montering av spindelmotorer E 1500 N, E 1500 S, E 3000 og E 250 NT



SAKSEBRAKETT E 3000 *

For montering av spindelmotorer E 1500 S og E 3000



Betegnelse	Ident-nr.	Farge
Saksebrakett E 3000 *	121277	Sølvfarget
Saksebrakett E 3000 *	121279	iht. RAL
Saksebrakett E 3000 *	121278	hvit RAL 9016

SAKSEBRAKETT E 3000 HSK HE *

For montering av spindelmotorer E 1500 S og E 3000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Saksebrakett E 3000 HSK HE *	egnet for hovedlukkekantmontering på takvinduer (Heroal 085 D)	136207	EV1

SAKSEBRAKETT E 3000 NSK A-HU *

For montering av spindelmotorer E 1500 S og E 3000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Saksebrakett E 3000 NSK A-HU	egnet for sekundærlukkekantmontering på takvinduer (Alcoa AA 100, Hueck VF 50/60)	136205	EV1

SAKSEBRAKETT E 3000 NSK W-HU *

For montering av spindelmotorer E 1500 S og E 3000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Saksebrakett E 3000 NSK W-HU *	egnet for sekundærlukkekanthetmontering på takvinduer (Wicona WT 50/60, Hueck 85 E)	136204	EV1

KONSOLL E 3000 NSK *

For montering av spindelmotorer E 1500 S og E 3000 på takvindu



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Konsoll E 3000 NSK *	egnet for sekundærlukkekanthetmontering på takvinduer. Levering uten klemmering id.nr. 121274	130525	Sølvfarget

KONSOLL E 3000 NSK S *

For montering av spindelmotorer E 1500 S og E 3000 på takvindu



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Konsoll E 3000 NSK S *	egnet for sekundærlukkekanthetmontering på takvinduer (Schüco AWS57 RO). Levering uten klemmering id.nr. 121274	136183	Sølvfarget

KONSOLLBRAKETT E 3000 HSK

For montering av spindelmotorer E 1500 S og E 3000 på takvindu



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Konsollbrakett E 3000 HSK	egnet for hovedlukkekantmontering på takvinduer	136202	Sølvfarget

KONSOLLBRAKETT E 3000 NSK *

For montering av spindelmotorer E 1500 S og E 3000 på takvindu



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Konsollbrakett E 3000 NSK *	egnet for sekundærlukkekantmontering på takvinduer	136203	Sølvfarget

NETZTEIL NT 6.25A-24V HS *

24 V adapter for hattskinnemontasje



Betegnelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Driftsspennning
NETZTEIL NT 6.25A-24V HS (192113) *	192113	grå	72 x 95 x 66.5 mm	230 V DC +/-10%

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.