

Produktdatablad

FT 4 A akustisk *



RWA bryter med akustisk signal for tilkobling til GEZE RWA-sentraler

BRUKSOMRÅDER

- For tilkobling til GEZE RWA-sentraler
- For manuell RWA-alarmløsning
- Kabelinngang ovenfra, nedenfra eller på baksiden

**PRODUKTEGENSKAPER**

- Robust alu-trykkstøpningshus som kan lukkes
- LED-driftstilstandsvisninger alarm, vindu ÅPNE, drift OK, feil
- Akustisk signal ved alarm og feil kan aktiveres via DIP-bryter
- Reset-tast for tilbakestilling av alarm
- Sporbar utløsning ved inntrykking av trykknappen

TEKNISKE DATA

Salgsnavn

FT 4 A akustisk *

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelsen	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Driftsspenn ing
RWA-tast FT 4 A akustisk *	i trykkstøpt aluminiumshus med akustisk signal ved alarm/feil, inkl. skiltet "RØYKAVTREKK"	198926	grå RAL 7035	126 x 126 x 32 mm	24 V DC
RWA-tast FT 4 A akustisk *	i trykkstøpt aluminiumshus med akustisk signal ved alarm/feil, inkl. skiltet "RØYKAVTREKK"	198925	oransje RAL 2011	126 x 126 x 32 mm	24 V DC

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.